

Tobit David.fx

1.) Hardwarekonfiguration

Es gelten die aktuellen ReNoStar Systemvoraussetzungen.

2.) Unterstützte Betriebssysteme für David.fx Server

David.fx Pro

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 ¹⁾	Freigabe
	Windows Server 2003	Freigabe

David.fx Basic

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 ¹⁾	Freigabe
	Windows Server 2003	Freigabe
	Windows Vista ¹⁾	Freigabe
	Windows XP SP 3	Freigabe

1) Für den korrekten Betrieb muss mindestens David.fx SP 14-Oct 2009 installiert sein.

3.) Unterstützte Betriebssysteme für David.fx Client

Systemtyp	Produkt	
Client	Windows Vista ¹⁾	Freigabe
	Windows XP SP 3	Freigabe

1) Für den korrekten Betrieb muss die Benutzerkontensteuerung aktiviert sein, wenn mit einem Administratorkonto gearbeitet wird.

4.) allgemeine Voraussetzungen

Für den generellen Betrieb von Tobit David.fx ist eine dauerhafte Verbindung zum Internet per DSL Anschluss am Server notwendig.

Die ReNoStar GmbH empfiehlt hier einen Flatrate Tarif, um hier durch einen etwaigen hohen E-Mail Datenverkehr höhere Kosten für den DSL Tarif zu vermeiden.

5.) Voraussetzungen für die Anbindung mobiler Geräte

Für alle mobilen Anbindungen ist eine feste IP Adresse oder ein SLS DNS Name erforderlich, unter der die Kanzlei Infrastruktur erreicht werden kann.

Voraussetzung für SLS ist die direkte Kommunikation über einen Router oder eine Firewall mit dem Internet ohne Umleitung über einen dritten Kommunikationspartner.

Gerät	Freigegeben für SLS	
Bintec Router R232b	ja	

Systemvoraussetzungen

Securepoint Firewall	ja	
GiePa Firewall	nein	
Standard DSL Router	ja	

Für den David.fx Client auf einem mobilen Laptop gelten die Voraussetzungen für den David.fx Client aus Punkt 3.)

Der David Client Web setzt einen aktuellen Webbrowser voraus. Erfolgreich getestet wurde er mit dem Internet Explorer 7 und Firefox 3.5.

Der David.fx Client für das Apple iPhone setzt einen mit dem iPhone verbundenen Apple AppStore Account voraus.

Synchronisation mit BlackBerry:

BB Geräte: 7100, 7290, 8100, 8300, 8310, 8700, 8800, Curve 8900, Bold 9000, Storm 9500

BB Firmware: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.5, 4.6, 4.7

Freigabe und Weiterleitung folgender Ports vom Internet an den Tobit David.fx Server sind erforderlich:

Gerät	Port	
Laptop (David.fx Client)	267	
David.fx Client Web und Apple iPhone Client	80	
	81 (alternativ zu 80)	
	443	
Blackberry Synchronisation	13138	
	13139	

6.) Fax-Funktionalität

Für die Faxfunktionalität wird ein S0-Bus Port von der TK-Anlage benötigt. Hier muss mindestens eine separate Telefonnummer, die gewünschte Fax Nummer, geschaltet sein. Der Anschluss muss als MSN Mehrgeräte-Anschluss ausgelegt sein wenn zusätzliche Fax Nummern gewünscht sind.

7.) Anrufbeantworter-Funktionalität

Für die Faxfunktionalität wird ein S0-Bus Port von der TK-Anlage benötigt, der Port der evtl. vorhandenen Fax-Funktionalität kann hier mitgenutzt werden. Es muss mindestens eine **zweite** separate Telefonnummer, die gewünschte Anrufbeantworter-Nummer, geschaltet sein. Der Anschluss muss als MSN Mehrgeräte-Anschluss ausgelegt sein um den Betrieb mehrerer Telefonnummern auf einer Leitung zu realisieren. Des weiteren muss die Telefonanlage die Supplementary Services und ECT unterstützen und diese Funktionen müssen aktiviert sein.